HONDA

HONDA AGREGAT EG3600 CL

EG3600CLGWT1

Cena z DDV: 2.299,00 €



3,2 kW in digitalna regulacija D-AVR

Honda EG 3600 CL dobavlja 3,2 kW nazivne in 3,6 kW največje moči pri 230 V. D-AVR uravnava napetost pri spreminjanju obremenitve, 24-litrski rezervoar pa omogoča daljše delo med dolivanji. Motor Honda GX270 zaženete z vrvico; agregat je v odprtem jeklenem okvirju.

Glavne prednosti

- **D-AVR: digitalno uravnavanje napetosti.** Digitalni regulator spremlja izhodno napetost in jo popravlja ob spreminjanju obremenitve. To zmanjšuje nihanje napetosti, ko vključujete ali izključujete orodje, ter utripanje priključenih luči.
- **Motor Honda GX270 in ročni zagon.** Štiritaktni motor Honda GX270 zaženete s potegom vrvice. Bencin in olje sta ločena, zato ne pripravljate dvotaktne mešanice. Motor mehansko poganja alternator, ki proizvaja električno energijo.
- **Rezervoar s prostornino 24 l.** EG 3600 CL ima 24-litrski rezervoar za bencin. Nivo goriva spremljate na vgrajenem prikazovalniku, ne da bi odpirali pokrov. Čas delovanja je odvisen od obremenitve priključenih naprav.
- **Cevasti okvir in gumijasti nosilci.** Motor Honda GX270 in alternator Honda sta nameščena v odprtem jeklenem okvirju. Gumijasti nosilci zmanjšujejo prenos tresljajev na okvir, odprta zasnova pa omogoča dostop pri rednih pregledih.
- **Oil Alert varuje motor.** Senzor spremlja nivo olja in ob prenizkem nivoju samodejno ustavi motor. S tem pomaga preprečiti poškodbe zaradi pomanjkljivega mazanja. Nivo olja pred zagonom še vedno preverite ročno.

Primeri uporabe

- **Orodje in oprema brez omrežja.** Na delovišču napaja združljivo orodje, razsvetljavo in drugo opremo za 230 V. Naprave z elektromotorjem lahko ob zagonu potrebujejo več moči kot med običajnim delom.

Delovanje samo na prostem

Agregat mora delovati zunaj, stran od oken, vrat in prezračevalnih odprtin. Izpušni plini vsebujejo nevaren ogljikov monoksid. Priklop na hišno napeljavo naj uredi usposobljen električar z ustrezno preklopno opremo.

Tehnične specifikacije

Izvedba izdelka
Znamka HONDA
Model EG3600 CL
EAN koda artikla 3830074350049
Znamka / Tip Honda GX270
Znamka / Tip Honda / brezkrtačni – D-AVR

Zmogljivost in delo
Maksimalna moč (kVA) – 1~230V 3,6
Nazivna moč (kVA) – 1~230V 3,2
Nazivni tok (A) – 1~230V 13A
Oljna zaščita DA
Prostornina 270cm³
Poraba goriva; 75% obremenitev 2 l/h
Avtonomija; 75% obremenitev 12 h

Mere in oprema
Dimenzije (D x Š x V) 68 x 53 x 57cm
Masa 68 kg
Prikazovalnik nivoja goriva DA
Hrupnost 79 dB(A) – 7m
Stopnja zaščite IP23

Motor in pogon
Zaganjač Ročni
Moč motorja (KM) 8,4

Moč motorja (kW) 6,8
Obrati motorja 3600 obr./min.
Valji 1
Gorivo Bencin
Vbrizg goriva Uplinjač
Vžig Tranzistorski
EU emisijske norme EURO 5 (Stage V)
Hlajenje Zračno

Napajanje in rezervoarji
Regulacija napetosti D-AVR
Vtičnice 1~230V 2x 230V-16A (šuko)
Posoda za gorivo 24 litrov
Nazivna napetost 1~230V
Frekvenca 50Hz